



Accessorio - Accessory

Standard version



GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase.

Sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente.


Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.


GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator.

System voltage regulation AVR. Recoil starter.

Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and 2 termic protectors.

MOTORE - ENGINE									
Modello Model	Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time	
type	Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h	
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke	13 (G 390)	manuale recoil	389	Benzina Gasoline	6,5	70	 97	2,5	

GENERATORE - GENERATOR						
Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	7,5	8,2	875 x 710 x 1070	95